

 **BFDX** | 北峰

智慧科技 智掌全局



BF-980 大功率车载台



液晶显示



发射超时定
时器TOT



电脑写频



- 可编程射频输出功率
- 或写频器进行双向编程
- 频率合成单工、半双工信道
- 透光式液晶显示屏及按键附有照明指示灯
- 脱网、倒频、静噪等级等功能设置均可通过面板按键

- 电脑编程
- 内置DQT/QT
- 附加扰频板
- 繁忙信道锁定
- 发射超时设定TOT

BF -980

BF-980 技术指标规格表

一般规格	
频率范围	VHF:136-174MHz/UHF:350-370MHz/UHF:400-470MHz
信道数目	64/99
信道间隔	25 KHz /12.5 KHz
天线阻抗	50 Ω
电源电压	DC13.8V(± 15%) 负极接地
电流消耗	<8A
工作环境	-30℃——+60℃
体积	165(L) × 140(W) × 40(H)
重量	1kg
发射部分	
射频功率	25W
频率稳定度	≤ ± 2.5 ppm
调制方式	16KΦF3E/8KΦF3E
最大频偏	≤ ± 5KHz /2.5KHz
调制失真度	≤3%
调制特性	+1/-3dB
邻道功率	≥ 70 dB
杂散射频分量	≤ -70dB
频段内扩展带宽	20M
接收部分	
灵敏度	≤0.25 uV
频率稳定度	≤ ± 2.5ppm
第一中频	45.000Mz
第二中频	455kHz
共信道抑制	≥ -7 dB
邻道选择性	≥ 70 dB
互调抗扰性	≥65dB
杂散响应	≥65 dB
阻塞	≥90 dB
额定音频输出功率	1W (8Ω)
音频响应	+1/-3dB
音频失真度	≤3%
频段内扩展带宽	20M

备注：以上指标如有变动恕不另行通知，图片仅供参考，以实物为准。

标准配件:



可选配件:

